SPEZIFIKATIONEN:

◆Modell:	TL 3500
◆LED:	4 * Weißlicht (6.500 K)
◆Maximale Helligkeit:	ca. 3.500 Lumen
◆Ausgangspegel:	100% > ca. 50% > Stroboskop
◆Laufzeit:	90min.>150min.>240 min.
◆Reflektor:	glänzender Aluminiumreflektor
◆Linse:	4 mm Polycarbonat
◆Gehäusematerial:	Aluminium
◆Lichtstrahlwinkel:	12°
◆Oberfläche:	Premium eloxiert
◆Farbe:	Schwarz
◆Akku:	1 * 26650 Li-Ionen-Akku mit BMS
◆BMS:	Über/Entladung/ Verpolungs-schutz
◆Akkuspannung:	4,2 V bis 3,0 V
◆Wasserdicht:	bis zu 100 Meter
◆Abmessungen:	L*Kopf*Griff: 153mm * 55 mm * 30 mm
◆Gewicht an Land:	ca. 275g.(ohne); ca. 376g. (mit Batterie)
◆Gewicht im Wasser:	ca. 188 g. (mit Batterie)

ACHTUNG!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

AKKU SCHWACH / AKKU WARNUNG:

Das Licht blinkt 3-mal, wenn die Stromkapazität 10-5% erreicht, und wiederholt sich nach 5 Sekunden.
(Und es schaltet auf niedrigere Helligkeit um, wenn der ursprüngliche Modus im Hochmodus ist.) Das Licht schaltet sich aus automatisch, wenn die Stromkapazität weniger als 5% beträgt.

AKKUINSTALLATION:

1. Halten Sie die Lampe mit dem Kopf nach oben gerichtet, schrauben Sie den Leuchtenkopf ab.
2. Entfernen Sie den gebrauchten Akku aus dem Akku-fach und falls vorhanden setzen Sie einen geladenen Akku polrichtig ein.
3. Schrauben Sie den Lichtkopf wieder auf das Akku-fach handfest auf. Nicht zu fest anziehen, um die O-Ringe nicht zu beschädigen.

BATTERIELADUNG:

1. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
2. **Bitte halten Sie das Ladegerät und den Akku von brennbaren oder explosiven Materialien fern.**

Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose ein. Die Kontrollleuchte des Ladegeräts leuchtet **grün**. 3. Legen Sie den Akku seitenrichtig in den Steckplatz des Ladegeräts ein. Die Anzeige des Ladegeräts leuchtet **rot**, wenn der Ladevorgang ausgeführt wird. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist leuchtet die Anzeige **grün**.
4. Bitte führen Sie den Ladevorgang unter Überwachung durch und trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose ab, wenn der Ladevorgang beendet ist.

MODI ÄNDERN:

1. Drücken Sie den Schalter und halten Sie ihn ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um das Licht einzuschalten. Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz den Tastenschalter, um in Folge: 100%, ca. 50%, Strobe und Aus zu wählen. Das Licht kann auch in jedem Status ausgeschaltet werden, indem der Schalter ca. zwei Sekunden lang gedrückt wird.
2. Gelbfilter: Um die Sicht im eingetrübten Wasser mit vielen Schwebteilchen zu verbessern, finden Sie im Lieferumfang den Gelbfilter. Dieser wird unter den Schlagschutz gelegt und reduziert das direkte Anstrahlen der Schwebteilchen und erhöht dadurch die direkte Sicht.

WARNHINWEISE:

1. **Bitte versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren oder zu modifizieren.**
2. Bitte überprüfen Sie die Lampe regelmäßig auf scharfe Kanten, Kratzer oder Beschädigungen an der Oberfläche und an den O-Ringen. Dies könnte dazu führen, dass die Lampe unter Druck geflutet wird.
3. Bitte fetten Sie die O-Ringe vor jeder Nutzung und ersetzten diese regelmäßig (Bitte vermeiden Sie das Auftragen von dem Fett auf die Leiterplatte oder in das Akku-fach. Die Lampe könnte dadurch irreparabel beschädigt werden.)
3. Bitte spülen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch gründlich im Süßwasser ab und lassen Sie genügend Zeit zum Trocknen.

Lagern Sie die Lampe nur im trockenen Zustand. Bitte entfernen Sie den Akku für den Transport oder die Lagerung.

4. **Legen Sie den Akku niemals in ein Feuer oder setzen Sie sie direkter Hitze aus.** Den Akku nicht nass machen oder belasten. Bitte laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf, oder bei nicht Gebrauch alle drei Monate, um eine Tiefentladung zu vermeiden.
5. **Bitte lassen Sie die Lampe niemals im eingeschalteten Zustand unbeaufsichtigt!**
6. Bitte bewahren Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.
7. **Bitte leuchten Sie niemals das Licht auf das Auge von Menschen oder Tieren.**
8. Bitte verwenden Sie Akkus vom Typ 26650 BMS (Batterie Management System).
9. Um zu verhindern, dass die Lampe durch Überhitzung beschädigt wird, decken oder blockieren Sie bitte nicht den Lampenkopf, wenn die Lampe an Land eingeschaltet wird.
10. In Falle einer versehentlichen Überflutung entfernen Sie bitte den Akku und trocknen Sie den Lampenkopf und das Akku-fach so schnell wie möglich, um den Sekundärschaden zu vermeiden.
11. **Verwenden Sie niemals erneut einen Akku aus einer gefluteten Lampe!**

GARANTIE:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um Informationen zum Umgang mit Ihrer Garantie zu erhalten.
Die normale Garantiezeit für Ihre TL 3500 beträgt 6 MONATE.

Sie können die Garantiezeit ohne Mehrkosten auf **12 MONATE** verlängern!

Um die Garantiezeit zu verlängern, senden Sie hierzu innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf einen Scan vom Kaufbeleg und den ausgefüllten Garantieschein mit eingetragener Seriennummer an folgende E-Mail-Adresse:

info@dive-markt.de

Die Seriennummer finden Sie eingraviert im Griff der Lampe unter PN.....

DIVE-Markt - Eyendorfer Str.8 - 21376 Salzhausen